[Ausschreibung]

PA-302

ELA-Mono-Mischverstärker,

14 W

• 1 Mikrofon- und 1 Line-Eingang, regelbar
• 2 Lautsprecherausgänge, schaltbar
• Integrierter Lautsprecher
• Betrieb auch als Wechselsprechanlage
• Lieferung mit PTT-Handmikrofon
• Sirene und Nebelhorn, Nebelhornautomatik
• Metallgehäuse
• Montagebügel beiliegend
• 12/24-V-Batteriebetrieb, automatische Umschaltung

[Technische Daten]:

Kanäle	2
Nennleistung	14 W
Gesamtmusikleistung (P_{MAX})	20 W
Eingänge	3 mV (Mic), 50 mV (Line)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Störabstand	65 dB
Klirrfaktor	< 0,5 %
Stromversorgung	DC 12-15 V/2 A, DC 24 V/1 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	175 x 60 x 170 mm
Breite	176 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	170 mm
Gewicht	1,5 kg
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinke (Mic-Eingang), 1 x Cinch (Line-Eingang), 2 x 2-Pol-Steck-Schraubklemme (Lautsprecher), 1 x 3-Pol-Steck-Schraubklemme mit Drahtbrücke (ext. Lautsprecher)

Fabrikat: MONACOR

Typ: PA-302

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße: